## ■Windows Vista®の場合

事前にURL（http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w04k/index.html）より最新のマルチポートドライバをダウンロードしておいてください。なお、マルチポートドライバのダウンロードをW04K等で行った場合、パケット通信料は有料となりますので、あらかじめご了承ください。

### ■「マルチポートドライバ」のインストール状況を確認してください■

1. パソコンの電源を入れ、Administrator権限でログオンしてください。
2. W04Kをパソコンに取り付けてください。W04Kを奥までしっかり差し込んでください。
3. 「スタート」から「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックしてください。
4. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されますので、「続行(C)」をクリックしてください。
5. 「ポート」、「モデム」、「多機能アダプタ」の「＋」をクリックしてください。マルチポートドライバが正しくインストールされている場合は、「ポート」に「通信ポート（COM番号)」、「モデム」に「Kyocera W04K Modem」、「多機能アダプタ」に「Kyocera W04K WIN DATA CARD」、と表示されます。

   【ご注意】

   なお、「モデム」に「標準PCMCIAカードモデム」が表示されている場合は、マルチポートドライバがインストールされていません。

   以下の手順で「標準PCMCIAカードモデム」を削除してください。

   ① 「標準PCMCIAカードモデム」をマウスの右ボタンでクリックし、「削除(U)」をクリックしてください。

   ② 「デバイスのアンインストールの確認」画面で「OK」をクリックしてください。
6. パソコンからW04Kを取り外してください。

### ■「マルチポートドライバ」をインストールします■

1. 引き続きパソコンからW04Kを取り外した状態にしてください。
2. ダウンロードした最新のマルチポートドライバ「setup.exe」をダブルクリックしてください。「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、「実行」をクリックしてください。
3. 「W04Kマルチポートドライバ用のInstallShieldウィザードへようこそ」の画面が表示されますので、「次へ(N)」をクリックしてください。
4. 「使用許諾契約」の画面が表示されますので、内容をご確認いただき、同意いただける場合は、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ(N)」をクリックしてください。ご同意いただけない場合はインストールできませんので、「キャンセル」をクリックし、インストールを中止してください。
5. 「プログラムをインストールする準備ができました」の画面が表示されますので、「インストール(I)」をクリックしてください。
6. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、「続行(C)」をクリックしてください。
7. インストールが開始されます。インストールが完了すると「InstallShieldウィザードを完了しました」の画面が表示されますので、「完了(F)」をクリックしてください。マルチポートドライバのインストールが完了しました。
8. W04Kをパソコンに取り付けてください。前述のインストール状況手順で正しくインストールされたことを確認してください。

## ■Windows®XP の場合

事前に URL（http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w04k/index.html）より最新のマルチポートドライバをダウンロードしておいてください。なお、マルチポートドライバのダウンロードを W04K 等で行った場合、パケット通信料は有料となりますので、あらかじめご了承ください。

### ■「マルチポートドライバ」のインストール状況を確認してください■

1. パソコンの電源を入れ、Administrator 権限でログオンしてください。
2. W04K をパソコンに取り付けてください。W04K を奥までしっかり差し込んでください。
3. 「スタート」から「マイコンピュータ」をマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」をクリックしてください。
4. 「システムプロパティ」の画面の「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックしてください。
5. 「ポート」、「モデム」、「多機能アダプタ」の「＋」をクリックしてください。マルチポートドライバが正しくインストールされている場合は、「ポート」に「通信ポート（COM 番号)」、「モデム」に「Kyocera W04K Modem」、「多機能アダプタ」に「Kyocera W04K WIN DATA CARD」、と表示されます。

   【ご注意】

   なお、「モデム」に「標準 PCMCIA カードモデム」が表示されている場合は、マルチポートドライバがインストールされていません。

   以下の手順で「標準 PCMCIA カードモデム」を削除してください。

   ① 「標準 PCMCIA カードモデム」をマウスの右ボタンでクリックし、「削除(U)」をクリックしてください。

   ② 「デバイスのアンインストールの確認」画面で「OK」をクリックしてください。
6. パソコンから W04K を取り外してください。

### ■「マルチポートドライバ」をインストールします■

1. 引き続きパソコンから W04K を取り外した状態にしてください。
2. ダウンロードした最新のマルチポートドライバ「setup.exe」をダブルクリックしてください。
3. 「W04K マルチポートドライバ用の InstallShield ウィザードへようこそ」の画面が表示されますので、「次へ(N)」をクリックしてください。
4. 「使用許諾契約」の画面が表示されますので、内容をご確認いただき、同意いただける場合は、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ(N)」をクリックしてください。ご同意いただけない場合はインストールできませんので、「キャンセル」をクリックし、インストールを中止してください。
5. 「プログラムをインストールする準備ができました」の画面が表示されますので、「インストール(I)」をクリックしてください。
6. インストールが開始されます。インストールが完了すると「InstallShield ウィザードを完了しました」の画面が表示されますので、「完了(F)」をクリックしてください。マルチポートドライバのインストールが完了しました。
7. W04K をパソコンに取り付けてください。前述のインストール状況手順で正しくインストールされたことを確認してください。