

● 管理者による機能制限を行う（管理者ロック）

機能番号48

管理者が電話機の機能の一部に制限をかけ、情報漏えいの防止や業務に必要な機能の利用を制限することができます。本機では、以下の機能を制限することができます。

- ・発信機能
- ・アドレス帳編集機能
- ・Java™アプリの起動
- ・セキュリティ機能の設定変更
- ・microSD機能
- ・USB接続機能
- ・着信機能
- ・WEB機能
- ・ダイヤルアップの設定変更
- ・閉めるとロックの設定変更
- ・赤外線通信機能
- ・カメラ機能
- ・アドレス帳閲覧機能
- ・メール機能
- ・発信履歴閲覧機能
- ・データフォルダ機能
- ・バックアップ機能
- ・LI機能の設定変更

🔔 ご注意

- 管理者ロック機能をご利用になる場合は、目的とする制限がかかることを実際に動作確認いただいた後に、ご利用ください。設定の誤りや、動作確認を行わなかったことにより、目的の制限がかからなくても、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 管理者ロックの設定をお買い上げ時から1つでも変更している場合は、「メモリリセット」（146ページ）および「機能リセット」（146ページ）は行えません。
- 電話機の故障などにより管理者ロックの機能制限ができなかった場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

📢 お知らせ

- 管理者ロック機能を利用するには、管理者用暗証番号による認証が必要です（「管理者用暗証番号を変更する」152ページ）。

管理者用暗証番号を変更する（管理者用暗証番号変更）

管理者用暗証番号を変更します。

本機の情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時：
「12345678」

待受画面で ▶ **4桁** ▶ ▶ **8桁** ▶ 現在の管理者用暗証番号を入力 ▶ 「管理者用暗証番号変更」を選択し、 **【選択】** ▶

新管理者用暗証番号を4～8桁の数字で入力 ▶ 再度、新管理者用暗証番号を4～8桁の数字で入力

🔔 ご注意


- 管理者用暗証番号は必ず手元にお控えください。万一管理者用暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムとの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔写真が入ったもの）をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくことになりますのでご注意ください（預り修理・有償）。
- 管理者用暗証番号がお買い上げ時の状態で「完全消去+初期化」（146ページ）をすると、管理者ロックの各種設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 管理者用暗証番号をお買い上げ時から変更した状態で「完全消去+初期化」をすると、管理者ロックの各種設定はすべて「禁止」（または「限定」）に変更されますのでご注意ください。なお、「完全消去+初期化」をしても、管理者用暗証番号はお買い上げ時の状態には戻りません。

管理者ロックを設定／解除する

待受画面で ▶ 4. 8. ▶ 管理者用暗証番号を入力 (【確定】) *

* : 管理者用暗証番号が4～7桁の場合のみ表示されます。

管理者ロック設定画面



以下の項目から選択します。

<input checked="" type="checkbox"/> 1. アドレス帳限定発信	アドレス帳に登録されていない電話番号への音声発信やライトメール送信を制限します (「アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する」154ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 2. アドレス帳限定着信	アドレス帳に登録されていない電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信を制限します (「アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する」154ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 3. アドレス帳閲覧	アドレス帳の閲覧を制限します (「アドレス帳の閲覧を制限する」155ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 4. アドレス帳編集	アドレス帳の新規登録や編集、削除を制限します (「アドレス帳の編集を制限する」155ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 5. ブックマーク限定WEB接続	ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限します (「ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する」156ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 6. メール使用	メールの使用を制限します (「メールの使用を制限する」156ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 7. Java™アプリ使用	Java™アプリの使用を制限します (「Java™アプリの使用を制限する」157ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 8. ダイヤルアップ設定変更	ダイヤルアップの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します (「ダイヤルアップ設定の変更を制限する」157ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 9. 発信履歴閲覧	発信履歴／着信履歴の閲覧を制限します (「発信履歴の閲覧を制限する」157ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 0. セキュリティ設定変更	セキュリティの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します (「セキュリティ設定の変更を制限する」157ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> * 閉めるとロック設定変更	閉めるとロック (140ページ) の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します (「閉めるとロック設定の変更を制限する」158ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> # データフォルダ内ファイル持出し	データフォルダ (本体メモリのみ) 内のファイルを本機の外部に取り出すことを制限します (「データフォルダに保存されているファイルの持ち出しを制限する」158ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> microSD使用	microSDカードの使用を制限します (「microSDカードの使用を制限する」158ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> 赤外線通信使用	赤外線通信の使用を制限します (「赤外線通信の使用を制限する」158ページ)。
<input checked="" type="checkbox"/> バックアップ使用	バックアップ機能の使用を制限します (「バックアップ機能の使用を制限する」159ページ)。
USB接続	USBケーブルを用いたパソコンとのデータ通信やデータ発信を制限します (「USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する」159ページ)。
カメラ使用	カメラ (102ページ) やQRコードリーダー (177ページ) の使用を制限します (「カメラの使用を制限する」159ページ)。
LI設定変更	現在の位置情報を通知するLI機能 (172ページ) の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します (「LI設定の変更を制限する」159ページ)。
管理者用暗証番号変更	管理者用暗証番号を変更します (「管理者用暗証番号を変更する」152ページ)。

■ アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する（アドレス帳限定発信）

アドレス帳に登録されている電話番号（シークレット設定「ON」のアドレス帳データも含む）のみ、音声発信とライトメール送信ができるようにし、それ以外の電話番号への発信/送信ができないように制限します。

お買い上げ時：
「解除」

管理者ロック設定画面で **1.2** 「アドレス帳限定発信」 ▶ **1.2** 「限定」または **2.2** 「解除」

🔒 ご注意

- 「アドレス帳限定発信」を「限定」に設定した後のアドレス帳新規登録/編集は制限されません。また、「限定」に設定した後に新規登録/編集したアドレス帳の電話番号への発信やライトメール送信も、制限されません。アドレス帳の新規登録や編集も制限する場合は、「アドレス帳閲覧」（155ページ）または「アドレス帳編集」（155ページ）を「禁止」に設定してください。
- 操作ロックの「発信先限定」（143ページ）が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

管理者ロック 「アドレス帳限定発信」	操作ロック 「発信先限定」	本機の状態
限定	限定	アドレス帳と発信先一覧の両方に登録されている電話番号のみ発信できます。
	解除	アドレス帳に登録されている電話番号のみ発信できます。
解除	限定	発信先一覧に登録されている電話番号のみ発信できます。

📢 お知らせ

- 「アドレス帳限定発信」を「限定」に設定した場合でも、184発信、186発信をすることは可能です。
- 「アドレス帳限定発信」を「限定」に設定した場合でも、以下の番号へ発信することは可能です。
 - ・ 「110番」（警察）
 - ・ 「116番」（ウィルコムサービスセンター）
 - ・ 「117番」（時報）
 - ・ 「118番」（海上保安庁）
 - ・ 「119番」（消防・救急）
 - ・ 「141番」（留守番電話サービスメッセージあり確認）
 - ・ 「143番」（留守番電話のカスタマーコントロール）
 - ・ 「157番」（データ通信専用窓口）
 - ・ 「171番」（災害伝言ダイヤル）
 - ・ 「177番」（天気予報）
 - ・ *21（AIR-CONFERENCE）
 - ・ *931（留守番電話サービス再生 発信者番号読み上げなし）
 - ・ *9311（留守番電話サービス再生 発信者番号読み上げあり）

■ アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する（アドレス帳限定着信）

アドレス帳に登録されている電話番号（シークレット設定「ON」のアドレス帳データも含む）のみ、音声着信とライトメール受信、データ着信ができるようにし、それ以外の電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信ができないように制限します。また、番号非通知でかかってきた着信や、公衆電話からの着信も制限されます。

お買い上げ時：
「解除」

管理者ロック設定画面で **2.2** 「アドレス帳限定着信」 ▶ **1.2** 「限定」または **2.2** 「解除」

🔒 ご注意

- 「アドレス帳限定着信」を「限定」に設定した後のアドレス帳新規登録/編集は制限されません。また、「限定」に設定した後に新規登録/編集したアドレス帳の電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信も、制限されません。アドレス帳の新規登録や編集も制限する場合は、「アドレス帳閲覧」（155ページ）または「アドレス帳編集」（155ページ）を「禁止」に設定してください。
- 着信拒否の「指定番号拒否」（141ページ）が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

管理者ロック 「アドレス帳限定着信」	着信拒否 「指定番号拒否」	本機の状態
限定	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	アドレス帳登録されていない電話番号と、指定番号一覧に登録されている電話番号からの着信が拒否されます。
	解除	アドレス帳登録されていない電話番号からの着信が拒否されます。
解除	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	指定番号一覧に登録された電話番号からの着信が拒否されます。

📢 お知らせ

- アドレス帳に登録されていない電話番号から着信があった場合は、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生し、着信を拒否します。なお、拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- 「アドレス帳限定着信」を「限定」に設定した場合でも、以下の番号から着信することは可能です。
 - ・ 「110番」（警察）
 - ・ 「118番」（海上保安庁）
 - ・ 「119番」（消防・救急）
 - ・ リモートロックのコマンド
- 「アドレス帳限定着信」を「限定」に設定した場合でも、以下の番号からライトメールを受信することは可能です。
 - ・ 070-696-1000（ウィルコムサービスセンター）
 - ・ リモートロックのコマンド
- 制限した着信の履歴は、着信拒否の「着信履歴保存」（141ページ）に従います。
- ライトメールの受信を拒否した場合、送信側にはエラーメッセージが表示されます。

■ ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する（ブックマーク限定WEB接続）

ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限します。また、ブックマークの新規登録／編集／削除も制限されます。

お買い上げ時：
「解除」

管理者ロック設定画面で **5** **ブックマーク限定WEB接続** ▶ **7** **「限定」**または**2** **「解除」**

🔔 ご注意

- ブックマークが未登録の場合に「ブックマーク限定WEB接続」を「限定」に設定すると、どのURLにもWEB接続することができません。
- 「ブックマーク限定WEB接続」を「限定」に設定すると、WEB接続以外に以下の機能も制限されます。
 - ・赤外線通信でのブックマークデータ受信
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「ブックマークツール」でのブックマークデータの書き込み
 - ・データフォルダ（本体メモリ／microSDカード）に保存されているブックマークのバックアップデータのインポート

🔔 お知らせ

- 以下のURLは、「ブックマーク限定WEB接続」の設定にかかわらず、WEB接続をすることが可能です。
 - ・オンラインサインアップ
 - ・ソフトウェア更新
 - ・WEBページ表示中のリンクURL
- ブックマークに以下のURLが登録されている場合は、「ブックマーク限定WEB接続」の設定にかかわらず、Opera（WEB）メニューの**5**「検索」を利用してWEB接続をすることが可能です。
 - ・Google（<http://www.google.co.jp/>）
 - ・Yahoo!（<http://www.yahoo.co.jp/>）
 - ・Infoseek（<http://www.infoseek.co.jp/>）

■ メールの使用を制限する（メール使用）

メール（Eメール／ライトメール）の起動／使用を制限します。

お買い上げ時：
「許可」

管理者ロック設定画面で **6** **「メール使用」** ▶ **7** **「禁止」**または**2** **「許可」**

🔔 ご注意

- 「メール使用」を「禁止」に設定すると、以下の機能も制限されます。
 - ・メールメニュー（56ページ）の起動
 - ・「Eメール自動受信」（77ページ）
 - ・京セラPHSユーティリティソフトウェアの「メールツール」などでのメールデータの書き込み／読み込み
- 操作ロックの「メール」（143ページ）が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

管理者ロック 「メール使用」	操作ロック 「メール」	本機の状態
禁止	禁止	メールを使用できません。
	許可	
許可	禁止	メール使用の際に、暗証番号の入力が必要です。

🔔 お知らせ

- 「メール使用」を「禁止」に設定しても、Operaメニューからオンラインサインアップをすることは可能です。

■ Java™アプリの使用を制限する (Java™アプリ使用)

Java™アプリケーションの使用を制限します。

管理者ロック設定画面で **7.abc** 「Java™アプリ使用」 ▶ **7.abc** 「禁止」または**2.abc** 「許可」

お買い上げ時：
「許可」



● 操作ロックの「Java™アプリ」(143ページ)が同時に設定されているときは、以下の設定になります。

管理者ロック 「Java™アプリ使用」	操作ロック 「Java™アプリ」	本機の状態
禁止	禁止	Java™アプリを使用できません。
	許可	
許可	禁止	Java™アプリ使用の際に、暗証番号の入力が必要です。



● 「Java™アプリ使用」を「禁止」に設定しても、Java™アプリのインストールは可能です。

■ ダイヤルアップ設定の変更を制限する (ダイヤルアップ設定変更)

ダイヤルアップの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。制限できる機能は、以下のとおりです。

- ・メール接続先 (76ページ)
- ・Operaの接続先設定 (94ページ)
- ・Operaの設定リセット (95ページ)
- ・ダイヤルアップ設定 (100ページ)
- ・Java™アプリの接続先設定 (180ページ)

お買い上げ時：
「許可」

管理者ロック設定画面で **8.70v** 「ダイヤルアップ設定変更」 ▶ **7.abc** 「禁止」または**2.abc** 「許可」

■ 発着信履歴の閲覧を制限する (発着信履歴閲覧)

発信履歴／着信履歴の閲覧を制限します。

管理者ロック設定画面で **9.5vtr** 「発着信履歴閲覧」 ▶ **7.abc** 「禁止」または**2.abc** 「許可」

お買い上げ時：
「許可」



● 「禁止」に設定しても、履歴はそれぞれに保存されます。

■ セキュリティ設定の変更を制限する (セキュリティ設定変更)

セキュリティの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。制限できる機能は以下のとおりです。

- ・閉めるとロック (140ページ)
- ・暗証番号変更 (145ページ)
- ・着信拒否 (141ページ)
- ・本体リセット (146ページ)
- ・操作ロック (143ページ)
- ・リモートロック (147ページ)
- ・シークレットモード (145ページ)

お買い上げ時：
「許可」

管理者ロック設定画面で **0.b** 「セキュリティ設定変更」 ▶ **7.abc** 「禁止」または**2.abc** 「許可」

閉めるとロック設定の変更を制限する（閉めるとロック設定変更）

閉めるとロック（140ページ）の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。

管理者ロック設定画面で 「閉めるとロック設定変更」 ▶ 「禁止」または 「許可」

お買い上げ時：
「許可」

データフォルダに保存されているファイルの持ち出しを制限する（データフォルダ内ファイル持出し）

データフォルダ（本体メモリのみ）内のファイルを本機から外部へ取り出すことを制限します。

管理者ロック設定画面で 「データフォルダ内ファイル持出し」 ▶ 「禁止」または 「許可」

お買い上げ時：
「許可」

ご注意

- データフォルダ（本体メモリ）から「microSD」フォルダへのコピー／移動も制限されます。
- 「データフォルダ内ファイル持出し」を「禁止」に設定すると、ファイルのコピー／移動以外に以下の機能も制限されます。
 - ・ Eメールへのデータ添付
 - ・ 撮速メールの送信
 - ・ ファイルの赤外線送信
 - ・ Operaブラウザでインターネットに接続した際の、データフォルダ内ファイルのアップロード
 - ・ データフォルダ内に保存されているJava™アプリのファイル操作
 - ・ 京セラPHSユーティリティソフトウェアの「データファイラー」でのファイルの読み込み
- 「データフォルダ内ファイル持出し」を「禁止」に設定した場合の赤外線の送信について、データフォルダ内の画像が登録されているプロフィールやアドレス帳を送信すると、「管理者ロック設定中です。画像は送信できません」と表示され、登録されている画像のみ破棄し、赤外線を送信します。

お知らせ

- データフォルダ（microSD）の使用は制限されません。

microSDカードの使用を制限する（microSD使用）

microSDカードの使用を制限します。また、マストレージの使用も制限されます。

管理者ロック設定画面で 「microSD使用」 ▶ 「禁止」または 「許可」

お買い上げ時：
「許可」

ご注意

- 「microSD使用」を「禁止」に設定した場合、受信Eメールの保存先（75ページ）を「microSD」に設定していても、本体メモリに保存されます。また、本機のカメラで撮影した、撮影モードが「VGA」、「SXGA」の画像についても「管理者ロック設定中です」と表示され、本体メモリに保存されます。

お知らせ

- 「microSD使用」を「禁止」に設定し、microSDカードを本機に取り付けると、メインディスプレイ（待受画面）に「管理者ロック設定中です」と表示されます。なお、「microSD使用」の設定にかかわらず、microSDカードを挿入するとメインディスプレイに「」が表示されます。

赤外線通信の使用を制限する（赤外線通信使用）

赤外線通信の使用を制限します。

管理者ロック設定画面で 「赤外線通信使用」 ▶ 「禁止」または 「許可」

お買い上げ時：
「許可」

ご注意

- 「赤外線通信使用」を「禁止」に設定すると、赤外線メニューの起動、各種機能からの赤外線送信も制限されます。

■ バックアップ機能の使用を制限する（バックアップ使用）

バックアップ機能の使用を制限します。アドレス帳/スケジュール/TODOLIST/ブックマークのバックアップ（181ページ）や、バックアップしたデータをそれぞれの機能にインポート（182ページ）することに制限がかかります。

お買い上げ時：「許可」

管理者ロック設定画面で 「バックアップ使用」 ▶ 1. 「禁止」または2. 「許可」

● ご注意

- 「バックアップ使用」を「許可」に設定していても、他の管理者ロックの制限を「禁止」または「限定」に設定されている場合は、以下の設定になります。

管理者ロック	設定値	本機の状態
アドレス帳閲覧	禁止	データフォルダ（本体メモリ/microSDカード）へのアドレス帳データのエキスポート/インポートができません。
アドレス帳編集	禁止	データフォルダ（本体メモリ/microSDカード）に保存されているアドレス帳のバックアップデータのインポートができません。
ブックマーク限定WEB接続	限定	データフォルダ（本体メモリ/microSDカード）に保存されているブックマークのバックアップデータのインポートができません。

■ USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する（USB接続）

USBケーブルを用いたデータ通信（188ページ）、データ発信（191ページ）を制限します。また、京セラPHSユーティリティソフトウェアやマストレージの使用も制限されます。

お買い上げ時：「許可」

管理者ロック設定画面で 「USB接続」を選択し、 「選択」 ▶ 1. 「禁止」または2. 「許可」

● お知らせ

- 「USB接続」を「禁止」に設定すると、本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、メインディスプレイ（待受画面）に「管理者ロック設定中」と表示されます。
- 「USB接続」を「禁止」に設定しても、USB充電は可能です。

■ カメラの使用を制限する（カメラ使用）

カメラ（102ページ）やQRコードリーダー（177ページ）の使用を制限します。

お買い上げ時：「許可」

管理者ロック設定画面で 「カメラ使用」を選択し、 「選択」 ▶ 1. 「禁止」または2. 「許可」

■ LI設定の変更を制限する（LI設定変更）

現在の位置情報を通知するLI機能（172ページ）の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。

お買い上げ時：「許可」

管理者ロック設定画面で 「LI設定変更」を選択し、 「選択」 ▶ 1. 「禁止」または2. 「許可」

管理者ロック目的別設定例

		機能名														
		管理者ロック					セキュリティ									
							操作ロック									
発信／着信を管理する	アドレス帳登録済み電話番号のみ発信とライトメール送信を許可したい	アドレス帳 限定発信 「限定」	アドレス帳 編集 「禁止」*1	セキュリティ 設定変更 「禁止」	-					発信先限定 「解除」						
	PHSのみ発信許可したい	アドレス帳 限定発信 「解除」	セキュリティ設定変更 「禁止」			-					発信先限定 「限定」		発信先一覧*2			
	発信するときに暗証番号を入力したい	セキュリティ設定変更 「禁止」					-					ダイヤル発信 「禁止」				
	アドレス帳登録済み電話番号のみ着信許可したい	アドレス帳 限定着信 「限定」	アドレス帳 編集 「禁止」*1	セキュリティ 設定変更 「禁止」	着信拒否 指定番号 拒否 「解除」	-										
通信を制限する	メール使用を禁止したい	メール使用 「禁止」					-					-				
	WEB接続の接続先を限定したい	ブックマーク限定WEB接続 「限定」*3					-					-				
	ダイヤルアップ時の接続先変更を禁止したい	ダイヤルアップ設定変更 「禁止」*4					-					-				
	PCによるデータ発信を禁止したい	セキュリティ設定変更 「禁止」					-					データ発信 「禁止」				
情報を保護する	外部への情報流出や情報書き換えを防止したい	データ フォルダ内 ファイル 持出し 「禁止」	microSD 使用 「禁止」	赤外線 通信 使用 「禁止」	バック アップ 使用 「禁止」	USB 接続 「禁止」	-					-				
	閉めるとロックの設定変更を禁止したい	閉めるとロック設定変更 「禁止」					閉めると ロック*5					-				
	アドレス帳の使用を禁止したい	アドレス帳閲覧 「禁止」					-					-				
	発着信履歴の使用を禁止したい	発着信履歴閲覧 「禁止」					-					-				
各種機能の使用を制限する	各機能使用時に暗証番号を入力させたい	セキュリティ設定変更 「禁止」					アドレス帳 閲覧 「禁止」*6	スピード ダイヤル 「禁止」*6	スケジュール 「禁止」*6	Opera 「禁止」*6	メール 「禁止」*6	Java™ アプリ 使用 「禁止」*6	-			
	Java™アプリの使用を禁止したい	Java™アプリ使用 「禁止」					-					-				
	カメラ撮影／QRコード撮影を禁止したい	カメラ使用 「禁止」					-					-				
	LI設定の変更を禁止したい	LI設定変更 「禁止」					-					-				

*1：管理者ロックの設定を行う前に、アドレス帳にデータを登録しておく必要があります。

*2：管理者ロックの設定を行う前に、発信先一覧に「070」を登録する必要があります。

*3：管理者ロックの設定を行う前に、接続を許可するURLをブックマークへ登録しておく必要があります。

*4：管理者ロックの設定を行う前に、ダイヤルアップの接続先を設定しておく必要があります。

*5：管理者ロックの設定を行う前に、閉めるとロックの時間を設定しておく必要があります。

*6：必要に応じて設定してください。