

電話 / 電話帳




電話をかける / 受ける.....	50
電話帳 / 通話履歴から電話をかける.....	53
オプションサービス.....	54
電話帳を利用する.....	57
電話帳をインポートする.....	60
電話帳をバックアップする.....	61

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話をかける

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話) 



🔊 電話番号発信画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。


3



🔊 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 



🔊 通話が終了します。

電話を受ける

1


電話がかかってきたら  を  の位置までドラッグ



🔊 通話ができます。

2


通話が終了したら 



🔊 通話が終了します。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 2 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 3 通話を終了します。
- 4 通話時間が表示されます。
- 5 スピーカーを使って通話します。
- 6 ダイヤルキーを表示します。
- 7 通話を保留します。
- 8 メニューを表示します。

通話について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

+ 電話利用時の操作

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で **1** をロングタッチ **OK**

留守番電話センターに発信します。

番号非通知／番号通知を付加する

電話番号発信画面で **番号非通知 (184) 付加** / **番号通知 (186) 付加**

着信音を止める

着信中に **着信音を止める** を押す

応答を保留する

着信中に **応答保留**

着信を転送する

着信中に **転送**

着信を拒否する

着信中に **拒否**

通話音量を調節する

通話中に **通話音量を調節する**

相手に音声がかえらないようにする

通話中に **ミュート**

・通話中に **ミュート解除** をタップすると、ミュートを解除できます。

別の相手に電話をかける

通話中に **通話を追加** **別の相手の電話番号を入力**

通話時間を確認する

電話番号発信画面で **通話設定** **通話時間** **編**
通話時間 / **通話時間 (海外)**

着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定する

電話番号発信画面で **通話設定** **着信相手非表示**

・ **着信相手非表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

簡易留守録で応答する

着信中に

簡易留守録を設定する

電話番号発信画面で

・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

簡易留守録の応答時間を設定する

電話番号発信画面で

簡易留守録を再生する

電話番号発信画面で

簡易留守録再生画面が表示されます。

簡易留守録を保護／保護解除する

簡易留守録再生画面で /

簡易留守録を削除する

簡易留守録再生画面で

簡易留守録をすべて削除する

電話番号発信画面で

着信できない場合に相手にSMSでメッセージを送る

着信中に

SMS応答のメッセージを編集する

電話番号発信画面で

着信拒否を設定する

電話番号発信画面で / / / /

- ・ / / / の場合はタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ の場合はタップしたあとに、 をタップすると、登録の追加／削除ができます。 された着信を拒否 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

? こんなときは



- Q. 電話が繋がらない
- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。
- Q. 通話しづらい
- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。
- Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る
- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができます。

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話帳)

 電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ




3




 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4





通話が終了したら 




 通話が終了します。

通話履歴から電話をかける


1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)  (発信履歴) /  (着信履歴)



 発信／着信履歴一覧画面が表示されます。


2


対象の履歴の 




 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

3


通話が終了したら 



 通話が終了します。

+ 発着信履歴利用時の操作


簡易留守録を再生する

着信履歴一覧画面で対象の履歴をタップ  **簡易留守録再生**
・簡易留守録があるときにのみ表示されます。



SMSを作成する

履歴一覧画面で対象の履歴をタップ  



電話帳に登録する

履歴一覧画面で対象の履歴をタップ  **電話帳に登録**




着信拒否リストに登録する

履歴一覧画面で対象の履歴をタップ  **着信拒否登録** 
OK

履歴を削除する

履歴一覧画面で対象の履歴をロングタッチ  **1件削除** 
OK

履歴をすべて削除する

履歴一覧画面で   **発信履歴を削除** / **着信履歴を削除**  **OK**

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
着信転送サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。

¹ 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)

「**通話設定**」

2


留守番・転送電話



留守番・転送電話画面が表示されます。

3

転送電話転送設定



・着信転送サービスと留守番電話サービスは同時に設定できません。留守番電話サービスが設定されている場合は、「留守番電話転送設定」をタップして解除してください。

4

呼び出しなし / 呼び出しあり OK 電話番号を入力 OK



着信転送サービスが設定されます。

・「呼び出しあり」を選択したときは、呼び出し時間を設定できません。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)

「**通話設定**」

2

留守番・転送電話



留守番・転送電話画面が表示されます。

3

留守番電話転送設定



・留守番電話サービスと着信転送サービスは同時に設定できません。着信転送サービスが設定されている場合は、「転送電話転送設定」をタップして解除してください。

4

呼び出しなし / 呼び出しあり OK



5

留守番電話サービスが設定されます。

・「呼び出しあり」を選択したときは、呼び出し時間を設定できません。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)  
通話設定  その他の設定

2

割込通話を許可 (表示)



 割込通話が設定されます。


・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話を利用する



ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に   通話を追加




2


別の相手の電話番号を入力  



3

相手が応答したら   グループ通話



 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話) 
通話設定  その他の設定

2

発信者番号通知を許可 表示





 発信者番号通知が設定されます。


電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。



新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話帳)

 電話帳画面が表示されます。

2


  使用するアカウントをタップ



3



各項目を入力  OK




 連絡先が登録されます。


連絡先を確認する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話帳)

 電話帳画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ  詳細表示



 連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳画面の見かた



名称	説明
1 グループ	タップすると、表示する連絡先をグループで切り替えられます。
2 連絡先	タップすると、発信やメールの作成ができます。
3 画像	登録している画像などが表示されます。
4 検索	連絡先を検索できます。
5 グループ	連絡先のグループを表示したり、編集したりします。
6 メニュー	電話帳の設定や編集などができます。
7 索引	索引から連絡先を探せます。
8 新規作成	連絡先を新規作成します。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話帳)

電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3

各項目を編集



連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話帳)

電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ 詳細表示



3

この連絡先を削除する



4

OK

連絡先が削除されます。

+ 電話帳利用時の操作

自分の電話番号を確認する

電話帳画面で プロフィール表示

連絡先を選択して削除する

電話帳画面で 削除 対象の連絡先を選択 削除 OK

登録した画像を電話帳画面に表示するかどうかを設定する

電話帳画面で 表示設定 サムネイル表示

・サムネイル表示 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

インデックスタブの表示位置を設定する

電話帳画面で 表示設定 インデックスタブの表示位置 右側 / 左側

SNSの画像を連絡先の画像として表示する

電話帳画面で 表示設定 SNS画像登録 利用するSNSを選択 画面の指示に従って操作

表示する連絡先を設定する

電話帳画面で 表示設定 表示する連絡先 すべての連絡先 / カスタマイズ、または対象のアカウントをタップ

・カスタマイズ を選択した設定した場合は、画面の指示に従って操作してください。

自動同期するかどうかを設定する

電話帳画面で 表示設定 アカウント データの自動更新 (表示)

・データの自動更新 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

グループを作成する

電話帳画面で 使用するアカウントをタップ 追加する連絡先をタップ OK グループの名前を入力 OK

グループに連絡先を追加する

電話帳画面で 対象のグループをタップ 連絡先を登録/解除 対象の連絡先を選択 OK OK 編集を終了

連絡先を共有する

電話帳画面で対象の連絡先をタップ [詳細表示] [共有]
アプリケーションを選択 [画面の指示に従って操作]

ほかの連絡先に統合する

電話帳画面で対象の連絡先をタップ [詳細表示] [統合]
統合先の連絡先をタップ

統合した連絡先を元に戻す

電話帳画面で対象の連絡先をタップ [詳細表示] [分割] [OK]

着信時の動作を個別に設定する

電話帳画面で対象の連絡先をタップ [詳細表示] [着信音を設定] [各項目を設定] [OK]

連絡先をホーム画面に配置する

電話帳画面で対象の連絡先をタップ [詳細表示] [ホーム画面に配置]

⚠ 電話帳利用時のご注意

電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内部ストレージの空き容量について

内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集/削除ができない場合があります。ご注意ください。

電話帳をインポートする

microSDカードから電話帳をインポートする

microSDカードにバックアップした電話帳（vCardファイル）をインポート（読み込み）できます。あらかじめ、microSDカードを取り付けておいてください。

1

ホーム画面で [アプリ一覧] [電話帳]

🔊 電話帳画面が表示されます。


2

[インポート/エクスポート]



3

SDカードからインポート



4

画面の指示に従って操作

🔊 インポートが完了します。

電話帳をバックアップする

microSDカードに電話帳をバックアップ（保存）できます。

microSDカードに電話帳をバックアップする

あらかじめ、microSDカードを取り付けておいてください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

電話帳画面が表示されます。


2

インポート/エクスポート



3

SDカードにエクスポート



4

画面の指示に従って操作

microSDカードに連絡先が保存されます。

