

端末設定

| | |
|----------------------|-----|
| プロフィール..... | 130 |
| 無線とネットワークの設定..... | 130 |
| 通話設定..... | 132 |
| 音の設定..... | 133 |
| 画面設定..... | 134 |
| 現在地情報とセキュリティの設定..... | 135 |
| アプリケーション設定..... | 137 |
| アカウントと同期の設定..... | 138 |
| プライバシーの設定..... | 138 |
| microSDと本体容量の設定..... | 139 |
| 言語とキーボードの設定..... | 139 |
| 音声入出力の設定..... | 142 |
| ユーザー補助の設定..... | 143 |
| 日付と時刻の設定..... | 143 |
| 端末情報..... | 144 |

プロフィール

プロフィール

+ プロフィール

プロフィールを確認する

ホーム画面で

・ が表示されます。

・ を押すと、プロフィールの共有／編集を行うことができます。

無線とネットワークの設定

無線とネットワークの設定

+ 機内モード

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にするかどうかを設定する

ホーム画面で

・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で

・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

・ の をタップしても同様に設定できます。

+ Wi-Fi設定

ネットワーク (Wi-Fi設定アクセスポイント) が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で

・ が設定されているときに利用できます。

・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

AOSSを利用してWi-Fiを設定する

ホーム画面で

・ が設定されているときに利用できます。

WPSを利用してWi-Fiを設定する

ホーム画面で

／

・ が設定されているときに利用できます。

ネットワークを追加する

ホーム画面で

- ・ **Wi-Fi** が設定されているときに利用できます。
- ・ セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

+ Bluetooth

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **Bluetooth設定** の **Bluetooth** をタップしても同様に設定できます。

+ Bluetooth設定

他の機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で

- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

他の機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **検出可能** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

他の機器を検索する

ホーム画面で

- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

+ VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で

- ・ 追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できます。

+ モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **データ通信を有効にする** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で

通信方式を設定する

ホーム画面で

接続する通信事業者を設定する

ホーム画面で / 検索結果から接続するネットワークをタップ

- ・ **自動選択** をタップすると、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・ 検索をやり直すときは、 **ネットワークを検索** または **自動選択** をタップします。

通話設定

通話設定

+ 通話時間

国内での通話時間の累計を確認する

ホーム画面で  →  →  → 
 通話時間

海外での通話時間の累計を確認する

ホーム画面で  →  →  → 
 通話時間（海外）

通話時間をリセットする

ホーム画面で  →  →  → 
 対象の項目をタップ →  →  リセット →  OK

+ 簡易留守録

簡易留守録を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で  →  →  → 
 簡易留守録設定

・ 簡易留守録設定 をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

簡易留守録が応答するまでの時間を設定する

ホーム画面で  →  →  → 
 応答時間 →  応答時間を設定 →  設定

録音された簡易留守録を確認する

ホーム画面で  →  →  → 
 簡易留守録リスト

・ 簡易留守録の再生や削除、保護 / 保護解除ができます。
・ 簡易留守録が保存されているときのみ選択できます。

+ 着信拒否

着信拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で  →  →  → 
 PINを入力 →  OK → 画面の指示に従って操作

着信拒否する電話番号の一覧を確認する

ホーム画面で  →  設定 →  通話設定 →  着信拒否
 PINを入力 →  OK →  電話番号指定 →  着信拒否リスト

・ 着信拒否番号の新規登録や削除をすることができます。

+ その他の設定

発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

ホーム画面で  →  設定 →  通話設定 →  その他の設定 →  発信者番号通知

・ 発信者番号通知 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音の設定

音の設定

+ マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **マナーモード**
・ **マナーモード** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **バイブ** → **設定項目** をタップ

+ 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **音量** → **各音量** バーをドラッグ → **OK**

・メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、**通知音にも着信音量を適用** をタップします。

+ 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **着信音** → **設定項目** をタップ → 画面の指示に従って操作

+ バイブパターン

電話着信時のバイブを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **バイブパターン** → **設定項目** をタップ → **OK**

+ 着信LED

電話着信時のLEDを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **着信LED** → **設定項目** をタップ → **OK**

+ 通知音

通知音の種類を設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **通知音** → **設定項目** をタップ → 画面の指示に従って操作

+ お知らせLED

お知らせLEDを点滅させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **お知らせLED**
・ **お知らせLED** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ タッチ操作音

ダイヤルキーをタップするときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **タッチ操作音**
・ **タッチ操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
・ **タッチ操作音** を解除すると、バッテリーの消費を軽減できます。

+ 選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **選択時の操作音**
・ **選択時の操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
・ **選択時の操作音** を解除すると、バッテリーの消費を軽減できます。

+ 画面ロックの音

画面ロックの設定 / 解除時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **画面ロックの音**
・ **画面ロックの音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
・ **画面ロックの音** を解除すると、バッテリーの消費を軽減できます。

+ 入力時バイブレーション

画面をタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で   **設定**  **音**  **入力時バイブレーション**

- ・ **入力時バイブレーション** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

画面設定

画面設定

+ フォント切替

画面に表示されるフォントの種類を設定する

ホーム画面で   **設定**  **画面**  **フォント切替**
 **設定項目をタップ**  **OK**

+ 画面の明るさ

画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定する

ホーム画面で   **設定**  **画面**  **画面の明るさ**
 **明るさを自動調整**  **OK**

- ・ **明るさを自動調整** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **明るさを自動調整** を解除したときは、明るさ調整バーをドラッグして手で調整してください。
- ・ 暗くするほど、バッテリーの消費を軽減できます。

+ 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で   **設定**  **画面**  **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **画面の自動回転** を解除すると、バッテリーの消費を軽減できます。

+ アニメーション表示

ウィンドウ表示時などにアニメーションさせるかどうかを設定する

ホーム画面で   **設定**  **画面**  **アニメーション表示**  **設定項目をタップ**

+ バックライト消灯

無操作のまま画面が消灯するまでの時間を設定する

ホーム画面で   **設定**  **画面**  **バックライト消灯**  **設定項目をタップ**

- ・ 点灯時間を短くすると、バッテリーの消費を軽減できます。

+ キーバックライト

ディスプレイ下のハードウェアキーのバックライトを点灯するかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **キーバックライト** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **キーバックライト** を解除すると、バッテリーの消費を軽減できます。

+ キーイルミネーション

ディスプレイ下のハードウェアキーのバックライト点灯パターンを設定する

ホーム画面で

現在地情報とセキュリティの設定

現在地情報とセキュリティの設定

+ 無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **無線ネットワークを使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **GPS機能を使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **GPS機能を使用** を解除すると、バッテリーの消費を軽減できます。

+ PIN(ロックNo.)の変更

PINを変更する

ホーム画面で

- ・ PINとは、画面ロックの解除などに利用する端末の暗証番号です。お買い上げ時には「9999」に設定されています。
- ・ PINは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。

+ 画面ロックの設定

画面ロックを解除するときの解除方法を設定する

ホーム画面で

アプリケーション設定

アプリケーション設定

+ 提供元不明のアプリ

Google Play™以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で

- ・ **提供元不明のアプリ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前/バージョン、メモリ使用状況を確認する

ホーム画面で

- ・ アンインストールや強制停止することもできます。

+ 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で

- ・ 実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、 **停止** をタップします。

+ ストレージ使用状況

ストレージの使用状況を表示する

ホーム画面で

+ 電池使用量

バッテリーの使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で

- ・ 電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

+ 開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **USBデバッグ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **スリープモードにしない** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかを設定する

ホーム画面で

- ・ **擬似ロケーションを許可** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

アカウントと同期の設定

アカウントと同期の設定

+ バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動データ通信を設定する

ホーム画面で   **設定**  **アカウントと同期**  **バックグラウンドデータ**

- ・ **バックグラウンドデータ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 無効にすると、バッテリーの消費を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で   **設定**  **アカウントと同期**  **自動同期**

- ・ **自動同期** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **バックグラウンドデータ** を有効 () にしているときに設定できます。

+ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で   **設定**  **アカウントと同期**  **アカウントを追加**  **設定項目をタップ**  **画面の指示に従って操作**

- ▶ 追加したアカウントが画面に表示されます。

+ アカウントを管理

追加したアカウントを管理する

ホーム画面で   **設定**  **アカウントと同期**  **アカウント名をタップ**  **設定項目をタップ**  **画面の指示に従って操作**

- ▶ 追加したアカウントを削除するときは、アカウントをタップして **アカウントを削除** をタップします。その後は画面の指示に従って操作してください。

プライバシーの設定

プライバシーの設定

+ オールリセット

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で   **設定**  **プライバシー**  **オールリセット**  **携帯電話をリセット**  **すべて消去**

- ・ オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます。
- ・ リセットした内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

microSDと本体容量の設定

microSDと本体容量の設定

+ 合計容量

microSDカードの容量を確認する

ホーム画面で

・合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

+ 空き容量

microSDカード内の空き容量を確認する

ホーム画面で

・空き容量は「空き容量」欄の下部に表示されます。

+ microSDのマウント解除

microSDカードの認識を解除する

ホーム画面で

・microSDカードを再度認識させるには、 をタップします。

+ microSD内データを消去

microSDカードを初期化する

ホーム画面で

・microSDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。
・microSDカードをマウントしているときに初期化できます。

+ 本体空き容量

本体内の空き容量を確認する

ホーム画面で

・空き容量は「本体空き容量」欄の下部に表示されます。

言語とキーボードの設定

言語とキーボードの設定

+ 言語 (Language) を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で

+ 単語リスト

ユーザー辞書に単語を追加する

ホーム画面で

・追加した単語をタップすると、単語を編集／削除できます。
・単語リストに登録した単語は、Androidキーボードの入力候補で使用されます。

+ iWnn IME

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で

・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で

・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定する

ホーム画面で

・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーボードのタイプを変更する

ホーム画面で

キーボードのサイズを設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME キーサイズ 各バーをドラッグ OK

キーボードのデザインを変更する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME キーボードスキン 設定項目をタップ

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 自動大文字変換

- ・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 音声入力

- ・ **音声入力** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

フリック入力を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME フリック入力

- ・ **フリック入力** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

フリック入力時の感度を設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME フリック感度 感度バーをドラッグ OK

- ・ **フリック感度** は **フリック入力** を設定しているときに利用できます。

フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME トグル入力

- ・ **トグル入力** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **トグル入力** は **フリック入力** を設定しているときに利用できます。

自動でカーソルを移動させる

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 自動カーソル移動 設定項目をタップ

入力した語句を学習させるかどうかを設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 候補学習

- ・ **候補学習** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 予測変換

- ・ **予測変換** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

入力間違いの修正候補を表示する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 入力ミス補正

- ・ **入力ミス補正** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **入力ミス補正** は **予測変換** を設定しているときに利用できます。

入力した文字数から入力候補を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME ワイルドカード予測

- ・ **ワイルドカード予測** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **ワイルドカード予測** は **予測変換** を設定しているときに利用できます。

入力候補を表示するときの行数を設定する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 候補表示行数 各項目を設定

日本語ユーザー辞書の単語を編集する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 日本語ユーザー辞書 登録 / 編集 / 削除 / ユーザー辞書全消去 画面の指示に従って操作

英語ユーザー辞書の単語を編集する

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 英語ユーザー辞書 登録 / 編集 / 削除 / ユーザー辞書全消去 画面の指示に従って操作

学習辞書をリセットする

ホーム画面で 設定 言語とキーボード iWnn IME 学習辞書リセット OK

マッシュルーム（外部アプリケーション）を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で      



IMEバージョンを確認する

ホーム画面で    

IMEバージョンは、「IMEについて」欄の下部に表示されます。


+ Androidキーボード

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で     

- ・ **キー操作パイプ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で     

- ・ **キー操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたとき文字をポップアップ表示するかどうかを設定する

ホーム画面で     

- ・ **キー押下時ポップアップ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

入力済みの語句をタップしたときに入力候補を再表示するかどうかを設定する

ホーム画面で     



- ・ **タップして語句を修正** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する


ホーム画面で     

- ・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Androidキーボードに設定キー () を表示するかどうかを設定する


ホーム画面で      

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で      

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

入力する言語をスペースキー上で指をスライドさせて変更できるように設定する

ホーム画面で      

- ・ 言語をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で     

- ・ **入力候補を表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声入出力の設定

音声入出力の設定

+ 音声認識装置の設定

音声入力時の言語を設定する

ホーム画面で      

セーフサーチ（検索結果のフィルター）を設定する

ホーム画面で      

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で     

・ **不適切な語句をブロック** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ テキスト読み上げの設定

サンプルを再生する

ホーム画面で     

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生するかどうかを設定する

ホーム画面で     

・ **常に自分の設定を使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で      

音声読み上げ用の音声データをインストールする

ホーム画面で      

・ **テキスト読み上げの設定** は、あらかじめ音声データを Google Play™ などからダウンロードしたうえで利用します。

音声読み上げ時の速度を設定する

ホーム画面で      

音声読み上げ時の言語を設定する

ホーム画面で      

Pico TTS（音声合成エンジン）を設定する

ホーム画面で       

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

+ ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する

ホーム画面で    ユーザー補助

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。OK をタップして、アプリケーションをインストールしてください。
- ・ユーザー補助 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 電源ボタンで通話を終了

☎ を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で    電源ボタンで通話を終了

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。キャンセル をタップすると、続けて設定操作が行えます。
- ・電源ボタンで通話を終了 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ ハードウェアキー設定

ハードウェアキーを押したときに起動するアプリケーションを設定する

ホーム画面で    ハードウェアキー設定  設定項目をタップ  アプリケーションをタップ

- ・☎ の長押しで起動する電話帳アプリケーション、☎ の短押し / 長押しで起動するアプリケーションを任意で設定できます。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

+ 自動

日付と時刻を自動で補正する

ホーム画面で    自動

- ・自動 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で    日付設定  日付を入力  設定

+ タイムゾーンの設定

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で    タイムゾーンの設定  設定項目をタップ

+ 時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で    時刻設定  時刻を入力  設定

+ 24時間表示

時刻表示を24時間表示にするかどうかを設定する

ホーム画面で    24時間表示

- ・24時間表示 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で    日付形式  設定項目をタップ

端末情報

端末情報

+ ソフトウェアアップデート

ソフトウェアの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で 画面の指示に従って操作

- ・メジャーアップデート用のデータがダウンロードされているときは利用できません。

ソフトウェアの新しいバージョンがあるときに、自動でダウンロードして更新するかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **自動ダウンロード設定** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・メジャーアップデート用のデータがダウンロードされているときは利用できません。
- ・ **アップデートお知らせ** が設定されているときに利用できません。

ソフトウェアの新しいバージョンがあるときに、自動でアップデートする時刻を設定する (ソフトウェア更新)

ホーム画面で 時刻を入力 画面内の注意事項を確認

- ・ **自動ダウンロード設定** が設定されているとき、または、ソフトウェア更新用のデータがダウンロードされているときに利用できます。
- ・メジャーアップデート用のデータがダウンロードされているときは利用できません。
- ・ **アップデートお知らせ** が設定されているときに利用できません。

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で 画面の指示に従って操作

- ・Android端末用メジャーアップデートツールを利用すると、パソコンを利用してメジャーアップデートを行うこともできます。
- ・ソフトウェア更新用のデータがダウンロードされているときは利用できません。

Androidの新しいバージョンがあるときに、自動でダウンロードする時刻を設定する (メジャーアップデート)

ホーム画面で 時刻を入力 画面内の注意事項を確認

- ・メジャーアップデート用のデータがダウンロードされているときに利用できます。
- ・ソフトウェア更新用のデータがダウンロードされているときは利用できません。

ソフトウェア/Androidの新しいバージョンがあるときに通知するかどうかを設定する

ホーム画面で

- ・ **アップデートお知らせ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 地磁気センサー感度補正

地磁気センサーの感度を補正する

ホーム画面で 画面の指示に従って操作

+ 端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で

+ 電池使用量

バッテリーの使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で 項目をタップ

- ・電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

+ 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で 項目をタップ

+ モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で   **設定**  **端末情報**

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

+ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で   **設定**  **端末情報**

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で   **設定**  **端末情報**

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

+ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で   **設定**  **端末情報**

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で   **設定**  **端末情報**

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

+ 適合規格情報

適合規格情報を確認する

ホーム画面で   **設定**  **端末情報**  **適合規格情報**