

本機は、有効画素数約130万画素のカメラを搭載しています。撮影した写 真画像をEメールに添付して送信したり、壁紙として待受画面に設定した りすることができます。マナーモードに設定しているときでもシャッター 音が鳴ります。









●持ちかたのコツ

レンズに指がかからないように注意して、片手でしっかりと本体を持ち、も う片方の手を添えてしっかりと固定し ます。

●手ぶれ防止のコツ

ぼやけたり、ピントが合っていない画 像の多くは、本体のぶれが原因です。

- ・わきを締め、両手で本体をしっかり
 固定します。
- ・シャッター音が鳴った後も、2秒間
 ほど本体を動かさないようにしてく
 ださい。



撮影モードについて

フォトの撮影には、以下の撮影モードが使用できます。詳しくは、取扱説 明書「撮影モード/フォト画質設定について」(→89ページ)をご参照く ださい。

撮影モード	画像サイズ	フォト画質設定	容量	使用シーン
ケータイ	120×160	_	約9KB以下	他のPHSや携帯電話にEメール で送るときにおすすめです。
壁紙	240×320	_	約30KB以下	本機の待受画面の壁紙と同じサ イズです。
VGA	640×480	メール	約50KB以下	撮影した画像をパソコンで大き
		ノーマル	約80KB以下	
		ファイン	約150KB以下	
SXGA	1280×960	メール	約100KB以下	
		ノーマル	約300KB以下	
		ファイン	約500KB以下	
連写	240×320 (1枚あたり)	_	約30KB以下 (1枚あたり)	9枚の画像を連続撮影できます。 気に入った画像だけを保存する こともできます。



48 ••• 🔁





●カメラの使いかた

50 ••• 😈



●メールの使いかた





Eメールを送る



.



_		_		■Eメール作成
~	クリア マナー	PWR)	□taro@∆∆∆.pdx.ne.jp
1 .ª	2 📩	З 🚉)	 2 現先入力 2 得名入力 2 ほんファイル 説知
4 🖧	5 <i>"</i> «		\rightarrow	■ 本文入力
7, # PORS	¢, 8	9 ⁶ _{wxyz}		
****		# °)	₽送信
				第4 朝 二 351-

アイコンについて

🔚 (アカウント)	アカウント(Eメールアドレス)を複数登録している とき、アカウントを選択します。 (④【選択】▶ リストからアカウントを選択▶ ●【選択】)
10(宛先入力)	Eメールを送信する「宛先」を入力します。
👪(件名入力)	Eメールのタイトルである「件名」を入力します。
∅ (添付ファイル追加)	Eメールに写真(画像)などのデータを添付します。 添付データの送信のしかたは、取扱説明書「Eメール を作成して送信する」(→51ページ)をご参照くださ い。
📃 (本文入力)	本文を入力します。
送信	作成したEメールを送信します。



●メールの使いかた







● 宛先は、登録しているアドレス帳から呼び出して入力することもでき ます。 知っ得 手順③の後▶●【選択】 「「アドレス帳引用 アドレス帳に登録されているEメールアド レスを呼び出して入力します。 前に送信した相手のEメールアドレスを呼 ☑送信履歴引用 び出して入力します。 ヨプロフィール引用 プロフィールに登録したEメールアドレス を呼び出して入力します。 Eメールアドレスを直接入力します。 ④直接入力 □□「アドレス帳引用」は以下の手順で行います。 □□「アドレス帳引用」 ▶ (検索したい「名前」を入力し ●【検索】 ▶)* ③で入力したい相手を選び●【選択】 ▶ 確認

- して④【選択】
- *:アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変 更することができます。「呼び出し時検索設定」については、取扱 説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」(→46 ページ)をご参照ください。







● 宛先は、アドレス帳などのデータを引用して入力することもできま す。 知っ得 手順②の後▶ ۞で「™(宛先入力)」を選び④【選択】 国アドレス帳引用 アドレス帳に登録されている電話番号を呼 び出して入力します。 ご送信履歴引用 前に送信した相手の電話番号を呼び出して 入力します。 ■発信履歴引用 電話をかけた相手の電話番号を呼び出して 入力します。 4副着信履歴引用 電話がかかってきた相手の電話番号を呼び 出して入力します。 ダイヤルメモに登録した電話番号を呼び出 国ダイヤルメモ引用 して入力します。ダイヤルメモについては、 取扱説明書「ダイヤルメモを使う」(→ 131ページ)をご参照ください。

 EPプロフィール引用 プロフィールに登録した電話番号を呼び出 して入力します。

 Z型直接入力
 電話番号を直接入力します。

□□「アドレス帳引用」は以下の手順で行います。

□ 「アドレス帳引用」 ▶ (検索したい「名前」を入力し
 ● 【検索】 ▶)* ③で入力したい相手を選び ● 【選択】 ▶ 確認
 して ● 【選択】

*:アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変 更することができます。「呼び出し時検索設定」については、取扱 説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」(→46 ページ)をご参照ください。



Eメールやライトメールを受信するとメール受信音が鳴り、待受画面に 「新着メール △件」が表示されます。この新着メール受信表示画面で● 【選択】を押すと最新のメールをすぐに見ることができます。



- ●「不在着信 △件」と「新着メール △件」が同時に表示されているとき、◎を押すと、新 着メールのみを確認することができます。
- ●待受画面(新着メール受信表示画面)で翌または○を押したときは、「受信メール一覧」から確認できます。「受信したEメール/ライトメールを読む」(→58ページ)をご参照ください。

●メールの使いかた



●メールの使いかた

58 ••• 🖯

.

Eメールで受信した画像を見る



.



60 •••







次ページへつづく 🗲 😈 👓 63













受信を拒否するEメールアドレスがアドレス帳に登録されているときは、アドレス 帳から呼び出して入力することができます。

手順⑥の後 ▶ 個 【メニュー】 ▶ 「引用」 ▶ ⊡ 「アドレス帳」 ▶ (検索したい「名前」を入力し④【検索】 ▶)* ④で受信拒否したい名前を 選び●【選択】 ▶ ①で入力するアドレスを選び●【選択】

*:アドレス帳の呼び出し方法は、「呼び出し時検索設定」の設定で変更することができます。かんたんマニュアルでは、検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。「呼び出し時検索設定」については、取扱説明書「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」(→46ページ)をご参照ください。



