

機能一覧：Android15モデル

項目	設定項目名	詳細	TORQUE® G06 Android 15 sw.5.121R1以降
端末機能制限	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○
	緊急通知の無効化	緊急通報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	×
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面上にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	○
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○
	SDカード番号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの番号化の機能をサポートしている必要があります	○
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	○
USBの制限	USBデザリングの無効化	USBデザリングの利用を禁止します	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○
Wi-Fiの制限	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティーで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×
	Wi-Fiデザリングの無効化	Wi-Fiデザリングの利用を禁止します	○
Bluetoothの制限	Bluetoothデザリングの無効化	Bluetoothデザリングの利用を禁止します	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PPAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PPAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○
アプリケーションの制限	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になれる場合、履歴キーが利用不可となります。	×
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○
電話の制限	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○
	着信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外からの着信を禁止します	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○
	着信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○
	発信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外への発信を禁止します	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○
	発信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	○
	※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます		○
VPN	VPN		
	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限	充電時自動電源ON制限		
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×
グローブタッチ制限			
	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○
カスタマイズキー設定			
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	○
NFC読み取り位置のガイド表示			
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×
その他			
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○

機能一覧：Android14モデル

項目	設定項目名	詳細	D1GN0 Tab2 56 KC-T306	DuraForce EX KC-S603 sw:3.060WK Android14	DuraForce EX KC-S703 sw:3.070KC Android14	DuraForce EX KY-S1D sw:3.050DC Android14	DuraForce EX sw:3.050B5以降 Android14	D1GN0 Tab2 56 SoftBank モデル	D1GN0 Tab2 56 KDDIモデル	KC-T305CN	KC-T305C
端末機能制限	NFの無効化	NFの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	緊急通知の無効化	緊急通報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	×	○	○	○	×	×	×	×	×
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ウィック設定の編集の無効化	通知パネルのウィック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	×	×	×	×	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある現在の位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面上にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	×	○	○	○	○	×	×	×	×
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	×	○	○	○	○	×	×	×	×
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	○	×	×	×	×	○	○	○	○
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	ウィック設定の無効化	ウィック設定を非表示にします ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×	×
USBの制限	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
Bluetoothの制限	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になれる場合、履歴キーが利用不可となります。	×	×	×	×	×	×	×	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	着信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外からの着信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	着信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外への発信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	発信の管理の無効化	発信の管理を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	×	○	○	○	×	×	×
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	×	×	○	○	×	×	×	×	×
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます		×	×	○	○	○	×	×	×	×	
VPN	VPNプロファイルの作成	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
カーキート電源自動制御/充電時自動電源ON制御	電源ONのみの有効	カーキート電源自動制御機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキート連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源ON/OFFを有効	カーキート電源自動制御機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキート連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキート電源自動制御または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキート連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グローブタッチ制限	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○						○	○
カスタマイズキー設定	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可		○	○	○	○	○	○	○	○
NFC読み取り位置のガイド表示											
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	○	×	×	×	×	○	○	○	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	○	×	×	×	×	○	○	○	×
その他	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○	○

機能一覧：Android14モデル

項目	設定項目名	詳細	DIGNO BX3	DIGNO BX3 Plus	DIGNO BX3 カメラレス	DIGNO SX4 Wi-Fi KC-S205	DIGNO SX4 KC-S305	TORQUE= G06 Android 14 sw/3. 050R以降	Android One S10 Android 14 sw/3. 10Y0以降	DIGNO= SX3 (KYG02) Android 14 sw-3. 120CX以降	Android One S9 Android 14 sw/5. 140RE以降	
端末機能制限	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	×	○	×	○	○	○	○	○	○	
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	緊急通知の有効化	緊急連絡の変更を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※充電中の操作は制限されません	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	○	×	×	×	
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	○	○	○	○	○	×	○	×	○	
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
USBの制限	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	×	×	×	○	○	○	×	○	×	
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	○	○	○	×	×	○	×	×	×	
	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Wi-Fiの制限	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Bluetoothの制限	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アプリケーションの制限	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
電話の制限	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一時的に解除されます	着信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	着信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	発信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外への発信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	発信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	○	○	○	×	○	×	○	
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	×	○	×	
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	○	○	○	×	○	○	×	○	×	
	VPN	VPNプロファイルの作成	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	カーキット電源連動制御/充電時自動電源ON制御	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×	×	○	×
		電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電源ON/OFFを無効		カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×	×	○	×	
グローブタッチ制御	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
カスタマイズキー設定	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアイコンを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	○	×	×	×	
NFC読み取り位置のガイド表示	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
その他	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

機能一覧：Android13モデル

項目	設定項目名	詳細	TORQUE= G06 Android 13	DuraForce EX KC-S603	DuraForce EX KC-S703	DuraForce EX KY-S1D	DuraForce EX	Android One S10 Android 13
端末機能制限	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	×
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急通報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を越えてすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	×	×	×	×	×	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーショへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	○	○	○	○	○	×
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	○	○	○	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	×	×	×	×	○
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○
	SDカード番号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの番号化の機能をサポートしている必要があります	○	○	○	○	○	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	○	×	×	×	×	×
USBの制限	USBデザリングの無効化	USBデザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティーで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	×
	Wi-Fiデザリングの無効化	Wi-Fiデザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限	Bluetoothデザリングの無効化	Bluetoothデザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PPAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PPAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になれる場合、履歴キーが利用不可となります。	×	×	×	×	×	×
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○
電話の制限	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	着信の制限：電話番号を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	○	×	○	○	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	×	○	×
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	○	×	○	×
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	○	×	○	×
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	○	×	○	○	○	×
	※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます		○	×	○	○	○	○
VPN	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	×	×
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限	カーキット電源連動機能のONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	○	○	○	○	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	○	○	○	○	×
グローブタッチ制限	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○
カスタマイズキー設定	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×
NFC読み取り位置のガイド表示								
NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×
その他	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○

機能一覧：Android13モデル

項目	設定項目名	詳細	D10N0= SX3 (KY002) Android 13	D10N0= SX2 Android 13 sw.5.132S1以降	Android One S9 Android 13 sw.3.080RE以降	D10N0= BX2 Android 13 sw.5.160DE	TORQUE= 5G Android 13 sw.5.200VE以降
端末機能制限	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○	×	○	×	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急通報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を越えてすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面上にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	○
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	○	○	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	○	○	○	×
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○
	SDカード番号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの番号化の機能をサポートしている必要があります	○	○	×	○	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×
USBの制限	USBデザリングの無効化	USBデザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティーで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	○	×	×	×	×
	Wi-Fiデザリングの無効化	Wi-Fiデザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限	Bluetoothデザリングの無効化	Bluetoothデザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PPAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PPAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限			○	○	○	○	○
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になれる場合、履歴キーが利用不可となります。	×	○	○	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○
電話の制限	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○
	発信の制限：すべて	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	○	○	○	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	○	○	○	○
	発信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○
	発信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	○	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	×	○	○
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	×	○	○
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます			○	×	×	×	×
VPN			○	○	○	○	○
VPNプロファイルの作成			×	×	×	×	×
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可		○	×	×	○	×
	電源ON/オフを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×
	電源ON/オフを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	×	×	○	×
グローブタッチ制限	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	×
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	×
カスタマイズキー設定							
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×
NFC読み取り位置のガイド表示							
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×
その他							
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○

機能一覧：Android12モデル

項目	設定項目名	詳細	D1GN0= WX Android 12 sw:3. 040PR以降	D1GN0= SX2 Android 12 sw:3. 08US1以降	Android One S9 Android 12	D1GN0= BX2 Android 12 sw:3. 110DE	KO-T304/ KO-T304C Android 12 sw:3. 070KC以降	TORQUE: S6 Android 12 sw:3. 120VE以降	Android One S8 Android 12	Android One S6 Android 12 sw:5. 211BE以降
端末機能制限	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○	×	○	×	×	○	○	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	○	×	×
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	緊急通話の無効化	緊急連絡の発信を禁止します ※本来向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	電池へのシャットオフの無効化	通知パネルからの電池へのシャットオフ遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのシャットオフ機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	○
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のシャットオフの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのシャットオフ遷移を禁止します ※スタート画面にシャットオフが配置できる端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	○	×	○
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	×
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	×	○	×	○	×	×	×	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×	○	×	×
USBの制限	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	×	×	○
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
Bluetoothの制限	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になれる場合、履歴キーが利用不可となります。	○	○	○	○	○	○	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	着信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	×	○	○	○	○	○	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	×	○	○	○	○	○	○	○
電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	×	○	×	○	×	×	
電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁中でも編集を許可するアプリを設定します	×	×	○	×	×	×	×	×	
電話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	×	×	×	×	○	×	×	×	
※緊急呼を発信した場合	緊急機関と通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます	○	○	○	×	○	×	×	×	
VPN	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	×	×	×	○
カーキット電源連動制限	充電時自動電源ON制限	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
グローブタッチ制限	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	○	○	○	×	○	×	×
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	○	○	○	×	○	×	×
カスタマイズキー設定	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	○	×	×
NFC読み取り位置のガイド表示	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
その他	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○

機能一覧：旧モデル（Android11以下）

項目	設定項目名	詳細	DuraForce EX sw:1.0508E以降	KC-T305CN	KC-T305G	DIGNO BX3	DIGNO BX3 Plus	DIGNO+ WX Android 11	DIGNO+ SX2 Android 11	DIGNO+ BX2 Android 11
端末機能制限	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○	○	×	×	○	○	×	×
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	×	○	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急連絡の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	×	○	○	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグメニュー内にある現在の位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	○	×	×	×	×	×	×	×
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※後述に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	○	○	○	○	×	×	○
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります 睡眠化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	クイック設定を非表示にします ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	×	×	×	×	×	×	○
	クイック設定の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	○	○	×	×	×
	USBの制限	USBデジタリングの無効化	USBデジタリングの利用を禁止します	○	×	×	○	○	○	○
USBデバッグの無効化		USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
USBホストの無効化		端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティアで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	○	×	×	×	×	×	×
	Wi-Fiデジタリングの無効化	Wi-Fiデジタリングの利用を禁止します	○	×	○	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限	Bluetoothデジタリングの無効化	Bluetoothデジタリングの利用を禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ関連関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、電源キーが利用不可となります。	×	○	○	×	×	○	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	着信の制限：電話番号を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信の制限：電話番号を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	×	×	○	○	×	○	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	×	×	○	○	×	○	○
※緊急呼を発信した場合、緊急機関と通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	○	×	×	○	○	×	×	×	
※緊急呼を発信した場合、緊急機関と通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます		○	×	×	○	○	×	×	○	
VPN	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	○	○	○	
カーキット電源連動制限	充電時自動電源ON制限	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×	×	×
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×	×	×
	電源ON/OFFを無効		○	○	○	○	○	×	×	×
グローブタッチ制限	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	×	○	○
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	×	○	○
カスタマイズキー設定	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	×	×	×	
NFC読み取り位置のガイド表示	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	○	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	○	×	×	×	×	×	×
その他	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○

機能一覧：旧モデル（Android11以下）

項目	設定項目名	詳細	KC-1304/ KC-1304C Android 11	TORQUE= 5G Android 11 sw:1.010VE以降	TORQUE= 5G Android 11 sw:1.006VE	Android One S8 Android 11	DIGNO= Tab Android 11	DIGNO= Tab Android 10 sw:1.011AR以降	DIGNO= Tab Android 10 sw:1.000AR	GRATINA KY48 Android 11
端末機能制限	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	×
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	×	×	○	○	×	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急連絡の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット機能を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグメニュー内にある偽の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面上にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	×	○	○	×	×	×	×	○
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※物理に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×
USBの制限	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります 暗化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	×	×	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×
	USBデザリングの無効化	USBデザリングの利用を禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	○	○	×
	Wi-Fiデザリングの無効化	Wi-Fiデザリングの利用を禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothデザリングの無効化	Bluetoothデザリングの利用を禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
Bluetoothプロファイルの設定	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	プリインストールされているホームアプリを無効化します	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	デフォルトランチャーの無効化	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限	データセーバーのホワイトリスト	データセーバー(ON)時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	着信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	着信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	着信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	×	○	○	○	×	×	×	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	×	○	○	×	×	×	×	○
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	×	○	○	×	×	×	×	○
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×
	※緊急呼を発信した場合、	※緊急機能と通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます	×	○	○	×	×	×	×	○
VPN	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルは端末に追加します	○	○	○	○	○	○	○	○
カーキット電源連動機能	充電時自動電源ON制御	カーキット電源連動機能をONに設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
グローブタッチ制御	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
カスタマイズキー設定	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
NFC読み取り位置のガイド表示	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
その他	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○

機能一覧：旧モデル（Android11以下）

項目	設定項目名	詳細	GRATINA KY448 Android 10 sw:1.050RE以降	GRATINA KY448 Android 10 sw:1.040RE以前	Android One S6 Android 11 sw:3.140RE以降	Android One S6 Android 10	DIGNO+ BX Android 10	Qua phone Q2 Android 9 Pie	TORQUE+ G04 Android 10	TORQUE+ G04 Android 9 Pie	DuraForce PRO 2 Android 9 Pie
端末機能制限	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	×	×	○	○	×	×	○	○	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサバー主導のアップデートは制限されません	○	×	×	×	○	○	○	○	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急連絡の発信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	○	×	○	×	×	○	○
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	○	○	○	○	×	○	○	○	○
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	×	×	○	○	○	○	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
USBの制限	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	USBデザリングの無効化	USBデザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Wi-Fiデザリングの無効化	Wi-Fiデザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothデザリングの無効化	Bluetoothデザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になれる場合、履歴キーが利用不可となります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	指定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と指定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	○	○	○	○	○	
発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
発信の制限：電話番号を除いた番号	電話番号に登録された番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	指定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
発信の制限：電話番号とホワイトリストを除いた番号	電話番号に登録された番号と指定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	×	×	○	×	×	×	×	
電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	×	×	○	×	×	×	×	
通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
VPN	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カーキート電源 通動ON制	充電時自動電源ON制	カーキート電源 通動ON制を有効に設定します ※設定メニュー内にカーキート通動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ONのみ有効	カーキート電源 通動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキート通動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを有効	カーキート電源 通動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキート通動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキート電源 通動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキート通動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
グローブタッチ制	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カスタマイズキー設定	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
その他	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×