機能一覧：Android14モデル

項目	設定項目名	詳細	DIGNO Tab2 5G KC-T306	DuraForce EX KC-S603 sw:3.060WK Android14	DuraForce EX KC-S703 sw:3.070KC Android14	DuraForce EX KY-51D sw:3.050DC Android14	DuraForce EX sw:3.050BE以降 Android14	DIGNO Tab2 5G SoftBank モデル	DIGNO Tab2 5G KDDIモデル	KC-T305CN	KC-T305C
端末機能制限											
	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	緊急通知の無効化	緊急速報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	×	○	○	○	○	×	×	×	×
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	×	×	×	×	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	×	○	○	○	○	×	×	×	×
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	×	○	○	○	○	×	×	×	×
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	○	×	×	×	×	○	○	○	○
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×	×
USBの制限											
	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限											
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
Bluetoothの制限											
	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限											
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	×	×	×	×	×	×	×	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限											
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	着信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	×	×
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	○	×	○	○	○	×	×
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×	×
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます			×	×	○	○	○	×	×	×	×
VPN											
	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限											
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グローブタッチ制限											
	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カスタマイズキー設定											
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NFC読み取り位置のガイド表示											
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	○	×	×	×	×	○	○	○	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	○	×	×	×	×	○	○	○	×
その他											
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○	○

機能一覧：Android14モデル

項目	設定項目名	詳細	DIGNO BX3	DIGNO BX3 Plus	DIGNO BX3 カメラレス	DIGNO SX4 Wi-Fi KC-S205	DIGNO SX4 KC-S305	TORQUE® G06 Android 14 sw:3.050RI以降	Android One S10 Android 14 sw:3.100YO以降	DIGNO® SX3(KYG02) Android 14 sw:3.120CX以降	Android One S9 Android 14 sw:5.140RE以降
端末機能制限											
	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	×	○	×	○	○	○	○	○	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急速報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	○	×	×	×
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	○	○	○	○	○	×	○	×	○
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	×	×	×	○	○	○	×	○	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	○	○	○	×	×	○	×	×	×
USBの制限											
	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限											
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限											
	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限											
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限											
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	○	○	○	○	×	○	×
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	×	○	×
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話録音機能の利用を禁止します	○	○	○	×	○	○	×	○	×
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます			○	○	○	×	○	○	○	○	○
VPN											
	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限											
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×	×	○	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×	×	○	×
グローブタッチ制限											
	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カスタマイズキー設定											
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	○	×	×	×
NFC読み取り位置のガイド表示											
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
その他											
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○	○

機能一覧：Android13モデル

項目	設定項目名	詳細	TORQUE® G06 Android 13	DuraForce EX KC-S603	DuraForce EX KC-S703	DuraForce EX KY-51D	DuraForce EX	Android One S10 Android 13
端末機能制限								
	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	×
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急速報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	×	×	×	×	×	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	○	○	○	○	○	×
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	○	○	○	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	×	×	×	×	○
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	○	○	○	○	○	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	○	×	×	×	×	×
USBの制限								
	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限								
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	×
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限								
	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限								
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	×	×	×	×	×	×
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○
電話の制限								
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	着信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	○	×	○	○	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	×	○	○	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	×	○	○	○	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	○	×	○	×
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	○	×	○	×
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	○	×	○	○	○	×
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます			○	×	○	○	○	○
VPN								
	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	×	×
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限								
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	○	○	○	○	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	○	○	○	○	×
グローブタッチ制限								
	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	○
カスタマイズキー設定								
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×
NFC読み取り位置のガイド表示								
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×
その他								
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○

機能一覧：Android13モデル

項目	設定項目名	詳細	DIGNO® SX3(KYG02) Android 13	DIGNO® SX2 Android 13 sw:5.132SI以降	Android One S9 Android 13 sw:3.080RE以降	DIGNO® BX2 Android 13 sw:5.160DE	TORQUE® 5G Android 13 sw:5.200VE以降
端末機能制限							
	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○	×	○	×	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急速報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	○
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	○	○	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	○	○	○	×
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	○	○	×	○	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×
USBの制限							
	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限							
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限							
	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限							
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	×	○	○	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○
電話の制限							
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	○	○	○	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	○	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	×	○	○
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	×	○	○
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	○	×	×	×	×
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます			○	○	○	○	○
VPN							
	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	×
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限							
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	×	×	○	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	×	×	○	×
グローブタッチ制限							
	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	×
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	×
カスタマイズキー設定							
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×
NFC読み取り位置のガイド表示							
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×
その他							
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○

機能一覧：Android12モデル

項目	設定項目名	詳細	DIGNO® WX Android 12 sw:3.040PR以降	DIGNO® SX2 Android 12 sw:3.080SI以降	Android One S9 Android 12	DIGNO® BX2 Android 12 sw:3.110DE	KC-T304/ KC-T304C Android 12 sw:3.070KC以降	TORQUE® 5G Android 12 sw:3.120VE以降	Android One S8 Android 12	Android One S6 Android 12 sw:5.211BE以降
端末機能制限										
	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○	×	○	×	×	○	○	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	○	×	×
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急速報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	○
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	○	×	○
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	×
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	×	○	○	○	×	×	×
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	×	○	×	○	×	×	×	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×	○	×	×
USBの制限										
	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限										
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	×	×	○
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
Bluetoothの制限										
	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	×	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限										
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	○	○	○	○	○	○	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限										
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	着信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	○	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	×	○	○	○	×	○	○	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	×	○	×	○	×	○	×	×
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	×	○	×	○	×	○	×	×
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	×	×	×	×	×	○	×	×
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます			×	○	○	○	×	○	×	×
VPN										
	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	×	×	×	○
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限										
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
グローブタッチ制限										
	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	○	○	○	×	○	×	×
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	○	○	○	×	○	×	×
カスタマイズキー設定										
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	○	×	×
NFC読み取り位置のガイド表示										
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
その他										
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○

機能一覧：旧モデル（Android11以下）

項目	設定項目名	詳細	DuraForce EX sw:3.050BE以降	KC-T305CN	KC-T305C	DIGNO BX3	DIGNO BX3 Plus	DIGNO® WX Android 11	DIGNO® SX2 Android 11	DIGNO® BX2 Android 11
端末機能制限										
	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	○	○	×	×	○	○	×	×
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急速報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	×	○	○	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	○	×	×	×	×	×	×	×
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	○	○	○	○	×	×	○
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	○	×	×	×	×	×	○	○
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	○	○	×	×	×
USBの制限										
	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限										
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	×	×	×
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限										
	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	×	×	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限										
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	×	○	○	×	×	○	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限										
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	着信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	×	×	○	○	×	○	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	×	×	○	○	×	○	○
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	×	×	○	○	×	○	○
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	○	×	×	○	○	×	×	×
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます			○	×	×	○	○	×	○	○
VPN										
	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	×	×	×	×	×	○	○	○
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限										
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×	×	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×	×	×
グローブタッチ制限										
	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	×	○	○
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	○	○	○	○	○	×	○	○
カスタマイズキー設定										
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	○	○	○	○	○	×	×	×
NFC読み取り位置のガイド表示										
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	○	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	○	×	×	×	×	×	×
その他										
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○

機能一覧：旧モデル（Android11以下）

項目	設定項目名	詳細	KC-T304/ KC-T304C Android 11	TORQUE® 5G Android 11 sw:1.010VE以降	TORQUE® 5G Android 11 sw:1.006VE	Android One S8 Android 11	DIGNO® Tab Android 11	DIGNO® Tab Android 10 sw:1.011AR以降	DIGNO® Tab Android 10 sw:1.000AR	GRATINA KYV48 Android 11
端末機能制限										
	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	×
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	○	×	×	○	○	×	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急速報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	×	○	○	×	×	×	×	○
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	×	×	×	×	×	×	×	×
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×
USBの制限										
	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限										
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	×	×	×	×	×	○	○	×
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限										
	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	×	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限										
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	○	○	○	○	○	○	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限										
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	着信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	×	○	○	○	×	×	×	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	×	○	○	○	×	×	×	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	×	○	○	×	×	×	○	×
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	×	○	○	×	×	×	×	○
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話中録音機能の利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます			×	○	○	×	×	×	×	○
VPN										
	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	○	○	○	○	○	○	○	○
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限										
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
グローブタッチ制限										
	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
カスタマイズキー設定										
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
NFC読み取り位置のガイド表示										
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×
その他										
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○

機能一覧：旧モデル（Android11以下）

項目	設定項目名	詳細	GRATINA KYV48 Android 10 sw:1.050RE以降	GRATINA KYV48 Android 10 sw:1.040RE以前	Android One S6 Android 11 sw:3.140BE以降	Android One S6 Android 10	DIGNO® BX Android 10	Qua phone QZ Android 9 Pie	TORQUE® G04 Android 10	TORQUE® G04 Android 9 Pie	DuraForce PRO 2 Android 9 Pie
端末機能制限											
	NFCの無効化	NFCの利用を禁止します	×	×	○	○	×	×	○	○	○
	OTAの無効化	ユーザー操作によるソフトウェア更新を禁止します ※緊急性の高い場合に実施されるサーバ主導のアップデートは制限されません	○	×	×	×	○	○	○	○	○
	SIMカードロックの無効化	SIMカードロックの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	緊急通知の無効化	緊急速報の受信を禁止します ※北米向け端末のみご利用いただけます	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	バイブレーションの無効化	端末起動時を除くすべてのバイブレーションを禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電池へのショートカットの無効化	通知パネルからの電池へのショートカット遷移を禁止します ※Android 10 以降のモデルでは通知パネルから電池へのショートカット機能が削除されています	×	×	○	○	×	○	×	○	○
	クイック設定の編集の無効化	通知パネルのクイック設定の編集操作を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源オフの無効化	ユーザーによる電源OFF操作を禁止します ※再起動の操作は制限されません	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	疑似ロケーションの無効化	デバッグオプション内にある仮の現在位置情報アプリの設定を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタート画面上のショートカットの無効化	スタート画面からのアプリケーションへのショートカット遷移を禁止します ※スタート画面にショートカットが配置できる端末のみご利用いただけます	○	○	○	○	×	○	○	○	○
	音声ローミングの無効化	ローミング通話を禁止します	○	○	×	×	○	○	○	○	○
	モバイルデータの無効化	モバイルデータ通信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キー制御	選択したキー操作を禁止します ※端末に配置されているキーのみ制限が有効になります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリップボードの無効化	コピー＆ペーストの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーモードの無効化	リカバリーモードの利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	Dozeモードの無効化	端末のDoze機能を無効化します ※本機能を利用すると端末の電池持ちに影響があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SDカード暗号化の有効化	暗号化していないSDカードの利用を禁止します ※端末がSDカードの暗号化の機能をサポートしている必要があります	×	×	×	×	○	×	×	×	○
	クイック設定の無効化	クイック設定を非表示にします。 ※端末によってはON/OFF設定と表記される場合があります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電源管理設定の編集の無効化	電源管理に関する設定の編集を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×	×
USBの制限											
	USBテザリングの無効化	USBテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBデバッグの無効化	USBデバッグ機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBホストの無効化	端末のUSBホスト機能の利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fiの制限											
	Wi-Fiの無効化	Wi-Fiの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オープンネットワークの無効化	セキュリティで保護されていないWi-Fiへのアクセスを禁止します ※Android 11以降のモデルでは本制限は利用できません	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Wi-Fiテザリングの無効化	Wi-Fiテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bluetoothの制限											
	Bluetoothテザリングの無効化	Bluetoothテザリングの利用を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：HFP	通話関連のプロファイルを利用可能にします HFP/HSP/MAP/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：オーディオ	音楽関連のプロファイルを利用可能にします A2DP/AVRCP/HFP/HSP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bluetoothプロファイルの設定：データ	データ通信関連のプロファイルを利用可能にします HID/MAP/OPP/PAN/PBAP ※利用可能に設定されていないプロファイルは端末で利用できなくなります	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アプリケーションの制限											
	ランチャーアプリ	ホームアプリを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dozeモードのホワイトリスト	電池の最適化無効化のアプリのホワイトリストを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デフォルトランチャーの無効化	プリインストールされているホームアプリを無効化します ※Android12で本機能をご利用になられる場合、履歴キーが利用不可となります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データセーバーのホワイトリスト	データセーバーON時にデータの無制限アクセスを許可するアプリケーションを設定します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電話の制限											
	着信の制限：すべて	すべての着信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	着信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	着信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外からの着信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	着信を許可する電話番号	着信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	発信の制限：すべて	すべての発信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳を除いた番号	電話帳に登録された番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	発信の制限：ホワイトリストを除いた番号	設定された発信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	発信の制限：電話帳とホワイトリストを除いた番号	電話帳に登録された番号と設定された着信を許可する電話番号以外への発信を禁止します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	発信を許可する電話番号	発信を許可する電話番号のホワイトリストを作成します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電話帳管理の無効化	電話帳の編集を禁止します	○	○	×	×	○	○	○	○	○
	電話帳の編集を許可するアプリ	電話帳管理の編集禁止中でも編集を許可するアプリを設定します	○	○	×	×	○	○	○	○	○
	通話中録音の無効化	電話アプリの通話録音機能の利用を禁止します	×	×	×	×	×	×	×	×	×
※緊急呼を発信した場合、緊急機関との通話を行えるようにするために発信の制限と着信の制限が一定時間解除されます			×	×	×	×	×	×	×	×	×
VPN											
	VPNプロファイルの作成	VPNプロファイルを端末に追加します	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カーキット電源連動制限/充電時自動電源ON制限											
	電源ONのみ有効	カーキット電源連動機能のONのみ設定します または充電時自動電源ON機能をONに設定します ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを有効	カーキット電源連動機能のON/OFFを設定します ※設定メニュー内にカーキット連動が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電源ON/OFFを無効	カーキット電源連動機能または充電時自動電源ON機能を無効にします ※設定メニュー内にカーキット連動または充電時自動電源ONが存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
グローブタッチ制限											
	グローブタッチを有効	グローブタッチを有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	グローブタッチを無効	グローブタッチを無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にグローブタッチの項目が存在する端末でのみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カスタマイズキー設定											
	カスタマイズキー設定	カスタマイズキーにアプリケーションのアサインを行います ※設定メニュー内にカスタマイズキーの項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
NFC読み取り位置のガイド表示											
	NFC読み取り位置のガイド表示を有効	NFC読み取り位置のガイド表示を有効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	NFC読み取り位置のガイド表示を無効	NFC読み取り位置のガイド表示を無効にして設定変更を禁止します ※設定メニュー内にNFC読み取り位置のガイド表示の項目が存在する端末のみ利用可	×	×	×	×	×	×	×	×	×
その他											
	アイコンの非表示	ランチャーからこのアプリのアイコンを非表示にします ※端末の機能制限には影響ありません	○	○	○	○	○	○	○	○	○